

A76 er en universal kode-/kortleser for EM-, MIFARE Classic&DESFire EV2/EV3 brikker og radionøkkel. Enkel programmering med tastatur og tydelig fargedisplay.

3 bruksnivåer: Frittstående, SOLO og VAKA. 500 brikker/kort og 10 koder. Innebygd ukeur med 3 tidsskjemaer for tidsstyring av f.eks. koder og dagåpen dør (ulåst), samt med sommer-/vintertid-automatikk.

Integrert høyttaler og mikrofon. Håndterer 500 brikker/kort og 10 koder.

Hvis berøringsfrie brikker brukes, velg gjerne vår Boxer EM som alltid leveres i ID-nummerrekkefølge. Ved å vise første og siste brikke i en serie programmeres disse lynraskt i A76, og 500 stk. tar bare noen sekunder! Det er også enklere å dokumentere brikkene ved å raskt kopiere en nummerserie i et Excel-ark, som man kompletterer med navn på brukerne. Samme Excel-ark kan også brukes hvis man i fremtiden skulle trenge å importere brikkene og personene til et VAKA-system.

SOLO

Kombileser VAKA A76 fra programvareversjon 3.00, kan brukes med driftsmodus SOLO. Med A76 SOLO kan et offline-system bygges med opptil ti A76/66-lesere, der en felles database lagres lokalt i leserne.

En av leserne utpekes til master og de øvrige til slaver.

Master-leseren programmeres og data spres/kopieres til slave-leserne med MIFARE DESFire EV2/EV3-brikker.

Axemas radionøkler, Mifare Classic- og EM-brikker kan brukes i SOLO-system, men ikke for å spre data.

I et SOLO-system er tillatelser, tidsskjemaer (inkl. dagåpen-funksjon og åpningsknapp) identiske i alle lesere.

Koder kan velges å spres til systemets slave-lesere, eller bare fungere i master-leseren.

VAKA

A76 er fullt kompatibel og utbyggbar med dørkontroll

B18 og B28 i et VAKA-system. VAKA er et komplett adgangskontrollsystem med alle funksjoner for små og store installasjoner. VAKA har ingen lisenskostnader. A76 frittstående har ingen hendelseslogg.



Egenskaper:

10 firesifrede koder

3 tidsskjemaer (x 3 på/av)

500 brikker av type:

EM 4200, Mifare Classic & DESFire EV2 og EV3

Integrert mottaker for radionøkkel RN18

Dagåpen-funksjon

Blokkering ved feil kode (3 feilaktige forsøk)

Integrert IR-mottaker for posten etc.

Bakgrunnsbelyste tall (valgbart på/av/auto)

Display for dialogstyrt programmering

Lyd via integrert høyttaler (justerbar volum)

Mikrofon (brukes ikke i frittstående modus)

Sommer-/vintertid-automatikk

Driftsspenning: 10-30 VDC

Maks belastning (relé): 1A

Mål: 184x87x27 (HxBxD)

Artikkelnr.
245A76899

Artikkel
KOMBILESER A76 M/FARGEDISPLAY