

Manual

Uppdaterad 2020-01-09

Switch Kit AX-Power Plus

Kit för expansion av AX-Power 4 Plus med ytterligare 4 PoE+ portar, upp till maximalt 12 portar.



Installation av Switch Kit AX-Power Plus

AX-Power 4 Plus kan byggas ut med ett eller två Switch Kit AX-Power Plus till åtta respektive tolv PoE-portar.

1. Bryt 230 VAC-matningen till aggregatet
2. Böj ned plåten i aktuellt fack och montera vinkeln.
3. Anslut kabeln bak på switchen och i DC uttaget på anslutningskortet.
4. Tryck in switchen i vinkeln och lås med klaffarna på framsidan.
5. Anslut patchkabel ifrån link-uttaget (port 1 eller 2) på nya switchen, till den befintliga switchens link-uttag (port 1 eller 2).
6. Aktivera 230 VAC-matningen till aggregatet.